



PE10



MC GENERALE HYDRAULIQUE

Pompe électrique portable autonome 2 vitesses type PE10

[Voir la page produit](#)

Description

Compacte et performante, la pompe électrique portable 2 vitesses PE10 est une **pompe autonome sur batterie** pour alimenter vérins hydrauliques et autres outils jusqu'à 25 Tonnes.

Le moteur à aimant permanent démarre facilement en charge, même en cas de voltage réduit.

La pompe permet un **fonctionnement en continu à 700 bar pendant 15 minutes** sur une seule batterie.

Elle peut s'utiliser dans n'importe quelle position.

Les modèles sur batterie sont fournis avec un cordon d'alimentation de 2,4 m (8 pieds) doté de pinces « crocodiles » pour un branchement sur n'importe quelle batterie de 12 volts.

Interrupteurs 24 volts manuels et au pied pour tous les modèles fonctionnant sur CA.

Boîtier résistant aux chocs, en matériau ignifuge.

Orifices de fixation sous la base pour un montage fixe.

En option, batterie rechargeable avec sac de transport pour une facilité d'emploi encore plus grande.

Caractéristiques

Fonctions de valve : A=avance R=retour M=maintien

* La position « Avance » maintient la pression avec le moteur coupé. La position « Retour » fait avancer le vérin avec le moteur en fonctionnement et le rétracte quand le moteur est coupé.

** Le vérin avance avec le moteur en fonctionnement et se rétracte automatiquement quand le moteur est coupé.

† Livrée avec cordon d'alimentation de 2,4 m. doté de pinces crocodiles, pour un fonctionnement sur 12 Volts CC.

Référence	Description	Réf. Valve	Fonction de valve	Moteur
PE102-E220	Pompe à réservoir étanche pour vérin Simple effet	9561	A/R (Auto.)*	0,19 kW, 110/115V 50/60 Hz, mono
PE102A-E220	Type PE102 pour vérin simple effet +soupape à décharge automatique	9562	A/R** Retour**	0,19 kW, 110/115 V 50/60 Hz, mono
PE102-220	Idem PE102 + 220 volts. pour vérin Simple effet	9561	A/R (Auto.)*	0,19 kW, 110/115 V 50/60 Hz, mono
PE102A-220	Idem PE102A + 220 volts. pour vérin Simple effet	9562	A/R**	0,19 kW, 220/230V 50/60 Hz, mono
PR102	Idem PE102 + 12 volts CC pour vérin Simple effet	9561	A/R (Auto.)*	0,19 kW, 12 V†
PR102A	Idem PE102A + 12 volts CC pour vérin Simple effet	9562	A/R** Retour**	0,19 kW, 12 V†
PE104	Pompe à valve 4 voies	9563	A/M/R	0,19 kW, 110/115 V

PE104-220	pour vérin Simple / double effet Idem PE104 + 220 volts.	9563	A/M/R	50/60 Hz, mono 0,19 kW, 220/230V
PR104	pour vérin Simple / double effet Idem PE104 + 12 volts CC pour vérin Simple / double effet	9563	A/M/R	50/60 Hz, mono 0,19 kW, 12 V†

Pour tous les modèles :

- Capacité utile du réservoir : 1 litre
- Interrupteur de commande : Basculant à ressort de rappel, marche/arrêt